ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ

▣ Информация для заказа (цилиндрический тип)

P R □ 18 – 8 D N – □

1)		Стандартный тип
	I	Стандарт IEC
Тип входа	N	NPN NO (Н.О)
	N2	NPN NC (Н.З)
	P	PNP NO (Н.О)
	P2	PNP NC (Н.З)
2)	O	Нормально открытый
	C	Нормально закрытый
Напряжение	D	12 – 24В=
	A	100 – 240В~
	Number	Стандартная зона чувствительности (мм)
Размеры	Number	Диаметр головки датчика (мм)
Выход		Стандартный тип
	3) S	Короткий тип
	L	Длинный тип
	T	2-х проводной тип (=)
	A	Тип для дуговой сварки
	AT	2-х проводной (=) тип для дуговой сварки
	1) AWT	2-х проводной (=) тип для дуговой сварки, с разъемом на кабеле
	CM	Стандартный тип с разъемом
	CML	Удлинный тип с разъемом
	1) CMT	2-х проводной (=) с разъемом
	W	Тип с разъемом на кабеле
	1) WT	2-х провод. (=) тип с разъемом на кабеле
	D	3-х пр. (=) тип с увеличенной зоной чувствительности
Форма	R	Цилиндрического типа
Тип чувствительности	P	Индуктивный датчик приближения
	C	Датчик приближения емкостного типа

1) Стандарт IEC – символ “I” в обозначении модели
2) Нормально открытый, нормально закрытый выход – только для 2-х проводного типа (=) и 2-х проводного типа (~)
3) Короткий тип только для 3-проводного типа (=) и датчиков PR12

▣ Информация для заказа (прямоугольный тип)

P S □ 17 – 5 D N □ – □

1)		Стандартный тип
	F	Дифференциально частотный тип
		Стандартный тип
2)	U	Тип с сенсором на верхней стороне
Тип входа	N	NPN NO (Н.О)
	N2	NPN NC (Н.З)
	P	PNP NO (Н.О)
	P2	PNP NC (Н.З)
3)	O	Нормально открытый
	C	Нормально закрытый
4)	N3	NPN NO + NC (Н.О.+Н.З)
	P3	PNP NO + NC (Н.О.+Н.З)
Напряжение	D	12 – 24В= (AS тип: 12 – 48В)
	A	100 – 240В~
	Number	Стандартная зона чувствительности (мм)
Размеры	Number	Длина стороны головки датчика (мм)
Тип		Стандартный тип
	5) T	(=) 2-проводной тип
Форма	S	Угловой
	SN	Угловой, новая конструкция
	FI	Плоский тип
Тип чувствительности	P	Индуктивный датчик приближения
	A	Индуктивный датчик приближения для больших дистанций

1) Дифференциально-частотный тип только для датчиков типа PSN17
2) Датчик с сенсором на верхней стороной только для типов PS12, PSN17
3) Нормально открытый, нормально закрытый выход – только для 2-проводного типа (=) и 2-проводного типа (~)
4) Выходы N3, P3 только для датчиков типа AS 80
5) 2-проводного типа (=) только для датчиков типа PSN17